

1. 請定期更換機油30W或40W
2. 歡迎來電索取維修技術手冊
3. 請選購正牌吊車RYOBI(良明)

請認明 **RYOBI** 商標才是吊車正牌創始者

型 號	馬達組類別	規 格				固 定 方 式	機 油 容 量	付 款 條 件	現金售價(台)	
		載重(公斤)	每分速度(M)	鋼索長度(M)	機重(公斤)				未 稅	備 註
WI-61F	耐高溫線圈	60	28	Ø4mmX21M	9.5	吊 式	50cc	現金價	18,000元	
WI-125(21)	耐高溫線圈	130	23	Ø5mmX21M	11	吊 式	250cc	現金價	24,667元	
WI-125(31)	耐高溫線圈	130	23	Ø4mmX31M	11	吊 式	250cc	現金價	25,000元	
WIM-125A	電磁式	130	25	Ø4mmX31M	11	吊 式	200cc	現金價	28,000元	
WIM-150	耐高溫線圈	150	23	Ø5mmX40M	20	定置式	油 脂	現金價	37,500元	
WI-195	耐高溫線圈	200	10	Ø5mmX30M	17	吊 式	400cc	現金價	37,500元	



WI-61F(60公斤,21M)
WI-125(130公斤,21M)
WI-125(130公斤,31M)



WIM-125A
(130公斤,31M)



WI-195
(200公斤,30M)



定置式WIM-150
(150公斤,40M)

NEW

12項優點與品質保證讓消費者買後安心信賴於您

1. RYOBI吊車是原廠20年前精心研發全世界獨創造形與功能。
2. 日本市場佔有率80%，嚴格品管深受海內外用戶佳評。
3. 台灣使用壹年後回廠維修不良率在0.1%以下，品質受到保障。
4. 載重及速度不虛構、快速、高效率是RYOBI優點之一；上、下一律高速滑行。
5. 馬達採用耐高溫線圈，長期操作，保證載重如新機，無減量載重之現象。
6. 開關控制器經2000次連續觸控，耐高低壓、耐高溫之品管檢驗合格、壽命長耐用。
7. 機重輕巧攜帶方便，安全耐用掛鉤操作安心。
8. 日本原裝油質性鋼索柔軟，減少絞線或影響功能之不當現象。
9. 倘載重上行搖擺不當，或機體吊掛不正會觸碰安全桿而停機以策安全。
10. 四角橋式整流器，保護了馬達機組之安全，防止馬達故損。
11. WIM-125A電磁式馬達較一般線圈式耐用度高數倍，靜音、定點停止、快速且安全。
12. 採用高品質耐用材料並著重安全設計，銷售RYOBI有保障，您的客戶(用戶)才不致流失。

附2年品質保證售服保固卡
WARRANTY 2 YEARS
維修時請提示保固卡到指定服務站

資訊交換廣場(一)吊車故障現場快速檢修表

故障之狀況	主要故障原因簡析	排除方式
電源正常 但無動作	1. 副插座螺環未上緊導致接觸不良或故損(接點脫落) 2. 機體未掛正以致鋼索觸碰限制桿,限制臂而停機。 3. 四角整流器,或二極體或總控制箱內短路、燒毀...等。	1. 檢修或更換 2. 檢查並掛正或調整變形之限制桿、臂 3. 檢查並更換之
能上不能下	1. 四角整流器;單向通路變雙向通路,此現象最多,易檢修。 2. 限制桿卡死未彈回,以致微動開關OFF狀態。 3. 限制桿內(機殼內)部之微動開關彈性片變形或開關燒毀 4. 二極體燒毀變通路或短路。	1. 更換之 2. 調整並定位限制桿即可 3. 調整之,如燒毀則更換之 4. 更換時注意方向極性並加套管絕緣之
能下不能上	1. 四角整流器短路,此現象最多,易檢修。 2. 二極體燒毀。 3. 限制臂上管制片鬆脫,未能壓住所致。	1. 更換之 2. 更換之 3. 檢查限制臂予以調整定位
滑行抖動	較有可能發生在馬達組之問題,影響電流不穩定。	檢查馬達組有否偏心或磨傷並更換
其他故損	如何調整滑行減少下滑,及線路圖,另件之更換, 綠色電阻器燒毀,噪音檢修,馬達組更換等。	請洽詢各大修理店,電機行

RYOBI